



BXB-FL12265LED

LED jelzőlámpa és rádióantenna

Kép



Leírás

A BXB-FL12265LED egy LED jelző lámpa és rádióantenna.

A Kis kialakítás ellenére a 6 SMD LED erős világítást kínál, és két féle működési mód választható. Kialakításának köszönhetően oszlopra vagy falra szerelhető a csomagban található dedikált konzollal együtt.

Tulajdonságok

- LED jelzőlámpa
- Erős villogás
- Falra szerelhető konzollal
- Rádióantenna
- Víz- és porálló

Specifikációk

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • Két üzemmód: | szakaszos / folyamatos |
| • Tápellátás: | 12 - 265 V AC/DC |
| • Teljesítmény: | 1,5 W |
| • Anyaga: | ABS műanyag |
| • Méretek: | 60 ϕ x 85 mm |
| • Hőmérséklet tűrés: | -30 ° C ~ + 70 ° C |
| • Bruttó tömeg: | 0,17 kg |

Működési módok

Gyári beállítás szerint a lámpa villogó üzemmódra van állítva (1 másodpercenként villog). Az üzemmód folyamatos világításra való váltásához el kell távolítani a jumpert az SW1 csapokról.